



ЭПРА

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Электронные пускорегулирующие аппараты используются для преобразования напряжения сети $230В \pm 10\%$ частоты 50 Гц и питания светодиодных панелей.
- 1.2 Область применения. ЭПРА служат для подключения и дальнейшей работы светодиодных панелей ДВО-SLIM.
- 1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Блок ЭПРА – 1 шт.
2. Упаковочная коробка – 1 шт.
3. Паспорт изделия – 1 шт.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель	ЭПРА-36-SLIM 36Вт	ЭПРА-50-SLIM 50Вт
Длина изделия	100 мм	126 мм
Ширина изделия	41 мм	40 мм
Высота изделия	26 мм	27 мм
Вес изделия	0,09 кг	0,15 кг

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	ЭПРА-36-SLIM 36Вт	ЭПРА-50-SLIM 50Вт
Электротехнические характеристики		
Потребляемая мощность	36 Вт	50 Вт
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%	230В ± 10%
Частота входного напряжения	50 Гц	50 Гц
Потребляемый ток	180 mA	250 mA
Выходное напряжение	=== 46-72 В	=== 24-36 В
Выходной ток	510 mA	1400 mA
Коэффициент мощности cos φ	0.9	0.9
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
ЕМС тест	да	да
Технические характеристики		
Материал корпуса	пластик	пластик
Температурный режим работы, минимум	+1°C	+1°C
Температурный режим работы, максимум	+55°C	+55°C
Степень защиты	IP 40	IP 40
Климатическое исполнение	УХЛ 4	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	2	2
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч
Гарантия	3 года	3 года

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию ЭПРА, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

– Таблица 3. Совместимость ЭПРА и светодиодных панелей –

Модель	ЭПРА-36-SLIM	ЭПРА-50-SLIM
ДВО-SLIM 3640 36Вт	✓	
ДВО-SLIM 3665 36Вт	✓	
ДВО-SLIM 5040 50Вт		✓
ДВО-SLIM 5065 50Вт		✓

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10% частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3 Монтаж ЭПРА:

- **ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ;**
- **СОЕДИНИТЕ ЭПРА С СЕТЕВЫМ ПРОВОДОМ С ПОМОЩЬЮ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ);**
- **СОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ И ЭПРА.**

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- а. подключение ЭПРА к повреждённому электроприбору;
- б. подключение ЭПРА к повреждённой электропроводке;

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

- 6.2 Установка и техническое обслуживание панели с ЭПРА должны проводиться квалифицированным специалистом.
- 6.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 6.4 При загрязнении панели с ЭПРА очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
- 6.5 Светодиодная панель с ЭПРА является одним из самых экологически чистых источников света и не требует специальной утилизации.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

— Таблица 4. Транспортные характеристики —

Наименование продукта	ЭПРА-36-SLIM 36Вт	ЭПРА-50-SLIM 50Вт
Вес ящика	4,5 кг	8 кг
Объем ящика	0,0129 м ³	0,0148 м ³
Мин. упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	50 шт.	50 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612064550	4690612064567
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612064557	14690612064564
Код товара	200.1431	200.1432

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Замена подлежат неработающие ЭПРА при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.2 Замена предполагает предварительное тестирование ЭПРА.
- 8.3 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 8.4 Гарантийные обязательства не распространяются на ЭПРА:
- Имеющие видимые физические повреждения корпуса;
 - Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
 - Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- 8.6 Дата производства ЭПРА указана на изделии.
- 8.7 Гарантийный срок составляет 3 года с момента продажи.
- 8.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «НЕОКС-ЛАЙТ», 690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 30, кабинет 4А

Производитель: Синьхуа Электрикал Ко, Лтд Гуандун, ул. Норс ов Луншен №1, район Лэлю, г. Фошань, провинция Гуандун, Китай
XINHUA ELECTRICAL CO.,LTD OF GUANGDONG ADD: No.1 North of longsheng Road, Leliu District, Shunde District, Foshan China

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller's signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	